Oppdragsgiver:	Oppdrag nr.
SSHF	1350028974-766
Oppdrag:	Dokument nr.
SSA PCI-senter	-

Rev.	Dato	Status / revisjonstekst	Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent
1	2024-05-16	Utkast nødstrøm underfordeling nr 1 (NØD1)	TTO	TBE	

Fordelingssystem	Spenning	Merkestrøm	Frekvens
TN-S	**400 V**		**50 Hz**
Ik, maks	Ik, min	Kapsling	Omgivelsestemp.
			30 °C

Merknader

Montasjeenhet

- [x] Gulvskap
- [ ] Veggskap
- [ ] Vertikalt kabelfelt
- [ ] På stålramme (for datagulv)
- [ ] Innfelt montasje
- [ ] Utenpåliggende montasje

-

Betjening

- [ ] Usakkyndig betjening
- [x] Instruert betjening

KURSFORTEGNELSE =433.xxx(NØD1)

Merking / ID	Komponenter i fordeling					Kabel				Adresse / Last / Merknad	Romnavn	Rom nr.	Endret
	Bryter/vern/ komponent	Ant. poler	Merkestrøm / Vern	Jordfeil-vern	Styring/alarm-grensesnitt	Kabel nr.	Type, tverrsnitt	Forl.	Dim. lengde				
XS-01	Lastbryter **Primær tilførsel**	4	63 A							Tilførsel fra NØDSTRØMTAVLE xxx			
XS-02	Lastbryter Sekundær tilførsel	4	63 A							Tilførsel fra NØDSTRØMTAVLE xxx			
	Omkoblings automatikk									Omkoblingsautomatikk, f.eks.Bender Atics			
	Bypass switch kit									Bypassløsning omkoblingsautomatikk			

KURSFORTEGNELSE =433.xxx(NØD1)

Merking / ID	Komponenter i fordeling					Kabel				Adresse / Last / Merknad	Romnavn	Rom nr.	Endret
	Bryter/vern/ komponent	Ant. poler	Merkestrøm / Vern	Jordfeil-vern	Styring/alarm-grensesnitt	Kabel nr.	Type, tverrsnitt	Forl.	Dim. lengde				
T2	24V strømforsyning									Utstyr i denne fordeling			
XF-01	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			Lys i tak	Observasjons-rom 1 og 2	CH1207 CH1208A	
XF-02	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			RESERVE (lyskurs)			
XF-03	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			RESERVE (lyskurs)			
XF-04	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			RESERVE (lyskurs)			
XF-05	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			RESERVE (lyskurs)			
XF-06	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			RESERVE (lyskurs)			
XF-07	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			RESERVE (lyskurs)			
XF-08	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			RESERVE (lyskurs)			
XF-09	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			RESERVE (lyskurs)			
XF-10	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			RESERVE (lyskurs)			
XF-20	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			50% av stikkontakter i sykeromskanal plass 1-2	Observasjons-rom 1	CH1207	
XF-21	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			50% av stikkontakter i sykeromskanal plass 1-2	Observasjons-rom 1	CH1207	

KURSFORTEGNELSE =433.xxx(NØD1)

Merking / ID	Komponenter i fordeling					Kabel				Adresse / Last / Merknad	Romnavn	Rom nr.	Endret
	Bryter/vern/ komponent	Ant. poler	Merkestrøm / Vern	Jordfeil-vern	Styring/alarm-grensesnitt	Kabel nr.	Type, tverrsnitt	Forl.	Dim. lengde				
XF-22	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			50% av stikkontakter i sykeromskanal plass 3-4	Observasjons-rom 1	CH1207	
XF-23	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			50% av stikkontakter i sykeromskanal plass 3-4	Observasjons-rom 1	CH1207	
XF-24	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			50% av stikkontakter i sykeromskanal plass 5-7	Observasjons-rom 1	CH1207	
XF-25	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			50% av stikkontakter i sykeromskanal plass 5-7	Observasjons-rom 1	CH1207	
XF-26	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			50% av stikkontakter i sykeromskanal plass 1-2	Observasjons-rom 2	CH1208A	
XF-27	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			50% av stikkontakter i sykeromskanal plass 1-2	Observasjons-rom 2	CH1208A	
XF-28	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			50% av stikkontakter i sykeromskanal plass 3 og i kanal yttervegg plass 4	Observasjons-rom 2	CH1208A	
XF-29	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			50% av stikkontakter i sykeromskanal plass 3 og i kanal yttervegg plass 4	Observasjons-rom 2	CH1208A	
XF-30	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			Dørautomatikk	Observasjons-rom 1	CH1207	
XF-31	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			Stikkontakter i kanal på vegg mot observasjonsrom 2 (arbeidsplasser)	Gransknings-rom	CH1209	
XF-32	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			Stikkontakter i kanal på vegg mot observasjonsrom 2 (arbeidsplasser)	Gransknings-rom	CH1209	
XF-33	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			Stikkontakter i kanal på vegg mot PCI-lab 3 (arbeidsplasser)	Gransknings-rom	CH1209	
XF-34	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			Stikkontakter i kanal på vegg mot PCI-lab 3 (arbeidsplasser)	Gransknings-rom	CH1209	
XF-35	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			Stikkontakter i kanal på vegg mot korridor (monitorer)	Gransknings-rom	CH1209	

KURSFORTEGNELSE =433.xxx(NØD1)

Merking / ID	Komponenter i fordeling					Kabel				Adresse / Last / Merknad	Romnavn	Rom nr.	Endret
	Bryter/vern/ komponent	Ant. poler	Merkestrøm / Vern	Jordfeil-vern	Styring/alarm-grensesnitt	Kabel nr.	Type, tverrsnitt	Forl.	Dim. lengde				
XF-36	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			RESERVE			
XF-37	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			RESERVE			
XF-38	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			RESERVE			
XF-39	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			RESERVE			
XF-40	Automatsikr.	2	C 16 A				BFSI 3G2,5			RESERVE			
XF-600	Automatsikr.	2	C 6 A				RK 2x0,75			STYRESTRØM for omkoblingsautomatikk			
XF-601	Automatsikr.	2	C 6 A							RESERVE			
XF-602	Automatsikr.	2	C 6 A				RK 2x0,75			Tilførsel til strømforsyning T2			
XF-603	Automatsikr.	2	C 6 A				RK 2x0,75			Tilførsel til Dali-utstyr			
XF-605	Automatsikr.	2	C 6 A				RK 2x0,75			Tilførsel til T2			