

FORKLARINGER

- 1. -
- 2. -
- 3. -





































ANVISNINGER


- 1. -
- 2. -
- 3. -

HENVISNINGER

- 1. -
- 2. -
- 3. -

Symbolliste

 Automat [XF]	 Bryter, sluttekontakt, generell	 DC forsyning	 Bryter 1-polt
 Effektbryter [XQ]	 Brytekontakt, generell	 Omformer	 Bryter 2-polt
 Kombivern [XF]	 Kontaktør	 Overspenningsavleder	 Bryter 3-polt
 Jordfeilbryter [QE]	 Kontaktør m/Automatisk utløsning	 Transformator	 Termostat
 Lastskillebryter [XQ]	 Hovedsluttekontakt	 Amperetime-måler	 Fotocelle
 Sikringskillebryter [XQ]	 Hovedsluttekontakt	 Energiforbruksmåler	 Vender
 Sikringsbryter [XQ]	 Jordfeilvarsler	 Strømtransformator	 Stikkontakt dobbel m/Jord
 Sikringslastskillebryter [XQ]	 Jord		 Stikkontakt m/Jord
 Skillebryter [XQ]	 Kryssreferanse		 Ovn
 Rekkelemme [XX]			 Lysarmatur
Lavspenningskabel 50 til 1000V [KW]			
Lavspenningskabel < 50V [KX]			

Z01	2019-04-05	Anbudstegning - Se anmerkede kurser	geabe	gojoh	kjron	
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent	Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
Kunde	Renovering Trysil ungdomsskole		Spenning	230 V	Hovedstrøm	
TRYFIL KOMMUNE	Underfordeling 1.etg		Frekvens	50 Hz	Ik.max/ik.min	3,287/2,107
PROSJ.NR. 06352	Korridor 129		Ford.system	IT	Kapsling	2B
	Oversiktsskjema for fordeling		Tegningsnr.	Oppdragsnr.		Bl.nr.
	Gr. 1-B		E-433-61-TUS-01-1B	5190386	01	02
						Rev. Z01

n:\519103\5190386\Bim\elektro\arkiv\tryfil ungdomsskole_dwg\skjemalag_e-433-61-tus-01-1b.dwg

Symboler	Kursnr. Kabelnr. R.Kl.nr.	Vern	Type kurs Plassering Kabeltype	Last Lengde Forl.	Merknad Merknad Merknad	
	1	INS100	Hovedbryter Fra 432.001 -XF17 PN 3x35+j CU		Koblet via U-B og videre til 2-B	
		OVS1	3x40 A/B	Overspenningsvern		
	2		2x10 A/B	Styrestrøm PN 2x1,5 CU		
	3		3x63 A/C	Reserve		Eksisterende kurs 3 Skolekjøkkentavle
	4		2x10 A/C 30 mA	Lys Klasserom 107 PFXP 2x1.5+j CU		DALI-bus fra GR. 1-A DALI-sløyfe 1.4
	5		2x10 A/C 30 mA	Stikk nordvegg Skolekjøkken 107 PFXP 2x1.5+j CU		Eksisterende kurs 3
	6		2x10 A/C 30 mA	Reserve		Eksisterende kurs 6 Lys skolekjøkken 108
	7		2x10 A/C 30 mA	Reserve		Eksisterende kurs 7 Lys skolekjøkken 108
	8		2x10 A/C 30 mA	Reserve		Eksisterende kurs 8 Stikk lav delevvegg sør Skolekjøkken 108
	9		2x10 A/C 30 mA	Reserve		Eksisterende kurs 9 Stikk sørvegg Skolekjøkken 108
	10		2x10 A/C 30 mA	Stikk langs yttervegg Skolekjøkken 107 PFXP 2x1.5+j CU		Eksisterende kurs 8
	11		2x10 A/C 30 mA	Stikk i kanal ved dør Skolekjøkken 107 PFXP 2x1.5+j CU		Eksisterende kurs 11 Stikk lav delevvegg nord
	12		2x16 A/C 30 mA	Stikk u/kanal v/tak Korridor 129 PFXP 2x2.5+j CU		Eksisterende kurs 11
	13		2x16 A/C 30 mA	Stikk frys/kjøl og over benk Skolekjøkken 107 PFXP 2x2.5+j CU		Eksisterende kurs 13
	14		2x16 A/C 30 mA	Stikk strykejern Skolekjøkken 107 PFXP 2x2.5+j CU		Eksisterende kurs 14
	15		2x16 A/C 30 mA	Pop up stikk i benk Skolekjøkken 107 PFXP 2x2.5+j CU		Eksisterende kurs 15
	16		2x16 A/C 30 mA	Pop up stikk i benk Skolekjøkken 107 PFXP 2x2.5+j CU		Eksisterende kurs 16
17		2x16 A/C 30 mA	Pop up stikk i benk Skolekjøkken 107 PFXP 3G2,5 CU			