Fergeveien bofellesksap - Matrise velferdsteknologi for totalentreprise. Dato 14.12.2018

Ronnummer	1	2	3	4	12	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	123	201	202	203	204	206	207	208	210	211	212	213	224				
Funksjoner/Romnavn:	Teknisk rom	Gang	Trapp	Boder i kjeller	Nødstrømsagregat	Inng.	Hall	Trapp	BK	Hovedtavlerom	Gard	WC	Dusj	HCWC	Arb. Spise	Kjøkken felles	Gang	Inngang - leil. 1-8	Bod - leil. 1-8	Stue - leil. 1-8	Sov - leil. 1-8	Bad - leil. 1-8	Gang	Hall	Trapp	Medisin	Rengjøring	gard	WC	dusj	Fellesstue	Avd.leder	Møterom	Gang	Gang	Alle ytterdører i bygget	Inngangsdører til leilighet	Alle dører og vinduer som kan åpnes til	Utvenidg
230 V UPS-uttak over/ved himling ved vegg med til RoomMate/kameraovervåkning																				x	x																		
IP-punkt over/ved himling ved vegg til RoomMate/kameraovervåkning																				x	x																		
Magnetsenstor skjult i dører og vinduer tilkoblet KNX-system																																				x	x	x	
KNX inngang/utgang ved seng for f.eks. epeilsialarm																					x																		
Kablet ringeklokke med mulighet for avstilling av klokkelyd																																					x		
230 V uttak over/ved himling til blåtannvarder for posisjonering		2	1			1	3	1	1		1			1	1	1	2			1	1		2	3	1	1	1	1			1	1	1	2	2				
230 V uttak utvendig på fasade til blåtannvarder for posisjonering																																							12
IP-punkt inngang - El-boks 1 ½ " innfelt i vegg 141 cm fra gulv																		x																					
IP-punkt soverom -El-boks 1 ½ " taket i hjørnet eller i nærheten av seng. Det legges opp til videre kabling utenpå vegg når utstyr ettermonteres. Alternativt RJ45-nettverksuttak hvis punkt er bestemt tiltenkt kamera																					x																		
IP-punkt til IR/TV - Dobbel RJ45-nettverksuttak ved tiltenkt TV-plassering																				x																			
Nattlyspunkt - El-boks 1 ½ " for fremtidig nattlys bør plasseres 50 cm over gulv med indirekte belysning mellom seng og bad og I tak bad.																					x	x																	
Strømpunkt - El-boks 1 ½ " bak, for eksempel over arbeidsbenk på kjøkken. Stikkontakt bør ha kontroll-lys som indikerer som om det er strøm i kontakten																				x																			
Dørautomatikk - 230 V UPS strøm fra skap velferdsteknologi til El-boks 1 ½ " ved overkant dørpumpes eventuelle plassering, tomrørsanlegg til El-boks 1 ½ " ved betjening dørautomatikk.																		x																					
Vindusautomatikk - 230 V strøm fra skap velferdsteknologi til El-boks 1 ½ " ved enden av vindu overkant, tomrørsanlegg til El-boks 1 ½ " ved betjening vindusautomatikk.																				x	x																		