UTSTYR I SENTRAL

SKINNE STIGERE	KURS NR:	I_N (A)	I_B (A)	I_Z (A)	KOMPONENTER I HOVED-/STYRESTRM	REKKE-KLEMME	UTSTYR I ANLEGG. SYMBOLER	KABELTYPE. DIMENSJONER.	KABEL-NUMMER	FORL. MÅTE/ LENGDE (m)	BESKRIVELSE ADRESSE ANMERKNINGER
					3/2000A XQ001 1600A Pluggbar -XF101 C4A			Strømskinne 3/1600A			Hovedbryter inntak fra nettleverandør
					kWh						kwh-måler nettselskap
					2/10A XF102						Målersikring kwh-måler
								TXXI AL 3x3x400+PE			Fra nødtavle +2105.MK02E=432.6011
					A/V KW Nettverksanalysator innfelt i front						Nettverksanalysator
					XF103						Målersikring nettanalysator
					4/63A XQ002 Signal til SD Pluggbar						Overspenningsvern - grovvern
								SIGNALER TIL SD: Nettanalysator Jordfeilvarsler Kwh-målere Effektbryter utslått Overspenningsvern utslått			
					XF104 JORDFEILVARSLING						Styrestrøm jordfeilvarsler
					1500A XQ003			PFSP 3x400 og 4x3x150	KW003		Stiger til GR.K33-N Sentr. for ismaskin
					160A XQ004			PFSP/CU 3x95	KW004		Kafe nord pol.kl
					160A XQ005			PFSP/AL 3x95	KW005		Hovedbryter Aggregat 2
					80A XQ006			PFSP/AL 3x50	KW006		Sirk.pumper fyrhus
					63A XQ007			PFSP/CU 3x16	KW007		Stiger til GR.H3B-UF
					160A XQ008			PFSP/AL 3x50	KW008		Stiger 22 til GR.U38-S
					160A XQ009			PFSP/CU 3x95	KW009		Stiger HB1 Helikopterbase
					100A XQ010			PFSP/AL 3x95	KW010		Stiger T18-N til GR.K34-N1
					80A XQ011			PFSP/CU 3x25	KW011		Stiger T1-W til GR.133-W1

Norconsult

Side | Revisjon 2

Oppdragsnummer 5196140 | Tegningsnummer E-432-61-U1-2011

Lokalisering | System

Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal HF

Oppdrag: Ålesund Sjukehus - Strømforsyning

Enlinjeskjema Fordeling +2105.TU14=432.2011 HT1 230V NØD

Spenning: 230V

Nettsystem: IT

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
2	2020-11-02	For anskaffelse	RoFur	OAKla	
1	2020-10-21	For gjennomgang av oppdragsgiver	RoFur	OAKla	

30.10.2020 14:08:08

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

UTSTYR I SENTRAL

SKINNE STIGERE	KURS NR:	I_N (A)	I_B (A)	I_Z (A)	KOMPONENTER I HOVED-/STYRESTRM	REKKE-KLEMME	UTSTYR I ANLEGG. SYMBOLER	KABELTYPE. DIMENSJONER.	KABEL-NUMMER	FORL. MÅTE/ LENGDE (m)	BESKRIVELSE ADRESSE ANMERKNINGER
	XQ012	100A						PFSP/CU 3x25	KW012		Stiger T2-N til GR.U34-N1
	XQ013	125A						PFSP/CU 3x50	KW013		Stiger til GR.126-W1
	XQ014	125A						PFSP/CU 3x50	KW014		Stiger til skilletrafo 50kwa til GR.227-S1
	XQ015	125A						PFSP/CU 3x50	KW015		Stiger M014-S til GR.U27-S1
	XQ016	100A						PFSP/AL 3x95	KW016		Stiger T19-W til GR.U33-W1
	XQ017	160A						PFSP/CU 3x50 + 3x25	KW017		Stiger T8 til skap for oljefyr 2 u.etg
	XQ018	160A						PFSP/CU 3x50 + 3x25	KW018		Stiger T9 til skap for oljefyr 3 u.etg
	XQ019	200A						PFSP/AL 3x150	KW019		Stiger M07 til GR.K31-U1
	XQ020	200A						PFSP/AL 3x150	KW020		Stiger M06 til GR.K24-U1
	XQ021	200A						PFSP/AL 3x95	KW021		Stiger M02-S til GR.326-S
	XQ022	160A						PFSP/AL 2x3x95	KW022		Stiger M01-S,M08-S til GR.U27-S1, GR.227-S1, GR.325-T
	XQ023	200A						PFSP/AL 3x150	KW023		Stiger M05-S til GR.127-S3
	XQ024	200A						PFSP/AL 3x150	KW024		Stiger M09-S til GR.127-S3
	XQ025	200A						PFSP/AL 3x95	KW025		Hovedbryter Aggregat 1
	XQ026	35A						PFSP/CU 3x16	KW026		Stiger M03-S til Heis Y26
	XQ027	80A						PFSP/CU 3x16	KW027		Stiger M04-S til heis S26
	XQ028	160A						PFSP/AL 3x95	KW028		Stiger M010 til GR.K27-S1
	XQ029	125A						PFSP/CU 3x50	KW029		Stiger M011 til GR.K31-U1 felt 5
	XQ030	250A						PFSP/AL 2x3x95	KW030		Stiger M013 til GR.226-W1
	XQ031	160A						PFSP/AL 3x95	KW031		Stiger T18 til GR.K34-P
	XQ032	160A						PFSP/AL 3x95	KW032		Stiger W til GR.K32-W
	XQ033	160A						PFSP/AL 3x95	KW033		Stiger M1 til GR.U26-R1
	XQ034	250A						PFSP/AL 3x240	KW034		Stiger T12, T13 til GR.K32-P
	XQ035	800A						EMC-L AL 2x3x240	KW035		Stiger Dagkirurgi, OK05 til U2=432.003

Norconsult

Side

Revisjon

Oppdragsnummer 5196140

Tegningsnummer E-432-61-U1-2011.22

Lokalisering

System

Oppdragsgiver Helse Møre og Romsdal HF

Oppdrag Ålesund Sjukehus - Strømforsyning

Enlinjeskjema Fordeling +2105.TU14=432.2011 HT1 230V NØD

Spenning: 230V

Nettsystem: IT

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
2	2020-11-02	For anskaffelse	RoFur	OAKla	
1	2020-10-21	For gjennomgang av oppdragsgiver	RoFur	OAKla	

30.10.2020 14:08:13

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

UTSTYR I SENTRAL

SKINNE STIGERE	KURS NR:	I_N (A)	I_B (A)	I_Z (A)	KOMPONENTER I HOVED-/STYRESTRM	REKKE-KLEMME	UTSTYR I ANLEGG. SYMBOLER	KABELTYPE. DIMENSJONER.	KABEL-NUMMER	FORL. MÅTE/ LENGDE (m)	BESKRIVELSE ADRESSE ANMERKNINGER
	XQ036	600A						PFSP/AL 3x3x150	KW036		Stiger til GR.126-Ø, GR.226-Ø, GR.221-A2, Legevakta
	XQ037	315A						PFSP/AL 2x3x95	KW037		Stiger til GR.VVS operasjon
	XQ038	160A						RCXP/CU 3x70	KW038		Stiger til GR.HEIS H3A felt H rein heis ny op.fløy
	XQ039	35A						PFSP/CU 3x35	KW039		Stiger T14 til styrestrøm korridorbelysning til manøversentralen
	XQ040	100A						PFSP/CU 3x35	KW040		Stiger T15 til styrestrøm belastnings valg til manøversentralen
	XQ041	250A							KW041		Reserve
	XQ042	80A				K		PFSP/CU 3x16	KW042		Stiger T3 til Utelys sør øst
	XQ043	80A				K		PFSP/CU 3x10	KW043		Stiger T2 til utelys nord øst
	XQ044	50A				K		PFSP/CU 3x10	KW044		Stiger T1 til utelys nord vest
	XQ045	63A							KW045		Gruppesikring styrestrøm utelys
	XQxxx	10A									Styrestrøm
								PR 3x1,5			Styrekabel T34 til manøversentralen Bryter 0-Auto-Man
								PFSP 5x2,5			Styrekabel T32-W til fotocelle via sentral GR.325-T
	XQxxx	10A									Reserve
						K					Kontaktor for lysstyring
	XQxxx	10A						PFSP/CU 2x4			Styrekabel HØ-36B til sentral GR.U15-B1
	XQxxx	10A						PFSP/CU 2x4			Styrekabel A-32H til sentral GR.109-H1
	XQxxx	10A						PFSP/CU 2x4			Styrekabel KØ-33X til sentral GR.116-X1
	XQxxx	10A						PFSP/CU 2x4			Styrekabel T31-W til sentral GR.U33-W1
	XQxxx	10A						PFSP/CU 2x4			Styrekabel O-26W til sentral GR.126-W1
	XQxxx	10A									Reserve

Reserveplasser med nødvendige skinnepakker for sendere utvidelse.

Norconsult

Side

Revisjon

Oppdragsnummer 5196140

Tegningsnummer E-432-61-U1-2011.32

Lokalisering

System

Oppdragsgiver Helse Møre og Romsdal HF

Oppdrag Ålesund Sjukehus - Strømforsyning

Enlinjeskjema Fordeling +2105.TU14=432.2011 HT1 230V NØD

Spenning: 230V

Nettsystem: IT

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
2	2020-11-02	For anskaffelse	RoFur	OAKla	
1	2020-10-21	For gjennomgang av oppdragsgiver	RoFur	OAKla	

30.10.2020 14:08:19

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

UTSTYR I SENTRAL

SKINNE STIGERE	KURS NR:	I_N (A)	I_B (A)	I_Z (A)	KOMPONENTER I HOVED-/STYRESTRM	REKKE-KLEMME	UTSTYR I ANLEGG. SYMBOLER	KABELTYPE. DIMENSJONER.	KABEL-NUMMER	FORL. MÅTE/ LENGDE (m)	BESKRIVELSE ADRESSE ANMERKNINGER
		400A			XQ046						Reserve
		400A			XQ047						Reserve
		250A			XQ048						Reserve
		250A			XQ049						Reserve
		250A			XQ050						Reserve
		250A			XQ051						Reserve
		160A			XQ052						Reserve
		160A			XQ053						Reserve

Reserveplasser med nødvendige skinnepakker for sendere utvidelse.

Norconsult

Side

Revisjon

Oppdragsnummer 5196140

Tegningsnummer E-432-61-U1-2011.42

Lokalisering

System

Oppdragsgiver Helse Møre og Romsdal HF

Oppdrag Ålesund Sjukehus - Strømforsyning

Enlinjeskjema Fordeling +2105.TU14=432.2011 HT1 230V NØD

Spenning: 230V

Nettsystem: IT

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
2	2020-11-02	For anskaffelse	RoFur	OAKla	
1	2020-10-21	For gjennomgang av oppdragsgiver	RoFur	OAKla	

30.10.2020 14:08:22

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.