

Systemspenning:	400V
Fordelingssystem:	TNC-S
Nett	Nett
Aggregat	
UPS	
Norm(betjening):	Sakkyndig
Byggeform:	2b
Kapsling / Farve:	Skap
Kapslingsgrad:	IP-2XC

Skinnesett	Ik-max	Ik.min
Nett		

Ref. tegning:		
Max. temp kabel:		
Reduskjon forlegning:		

Dato:	
Ansv:	JOE
Kontrollert:	KrThom
Rev./ dato	
Endringsliste	

Nr		Effektbr.(E) Automat (A) Lastbryter (L), Sikr.bryter (LS), Jordfeil (mA)	Poler (2,3,4) Signal-kontakt (S)	Vern Karakteri- stikk, In (A), Jorfeil (mA)	Utstyr i tavle: Kontaktor (K), Rele (R), Måler med strømtrafo (M), Undersentral (US) ,Overspenningsvern.(OV), Jordfeilvarsling (J), Nettanalysator (NA), Modbus grensesnitt (MB)	Målernr	Kabel / Skinne	Lengde	Last (kW), cos fi 0,9	Forlegning Febdok tab 52A	Type bryter	Tekst	Rev
1	Q1	Effektbryter	4	160A	Overspenningsvern Nettanalysator MB		4x240 Al					Fra fordeling	
2	Q2	Effektbryter	4	50 A C								El.kassett 25 kW	
3	Q3	Effektbryter	4	32 A C			5G10					Luftbehandlingsaggregat 360.001	
4	Q4	Effektbryter	4	25A C								kompressor 11kW	
5	Q5	Effektbryter	4	50A								Gruppebryter automater	
XF 100		Sikr.automat	2	10A								Styrestrom	
XF1		Jordfeilautomat	2	16A C								Lys kontor-Lager-WC-teknisk rom plan 2	
XF 2		Jordfeilautomat	2	16A C	Kontaktør							Lys Verkstedhall	
XF3		Jordfeilautomat	2	16A C	Kontaktør							Lys Verkstedhall	
XF4		Jordfeilautomat	2	16A C	Kontaktør-Astro ur							Utelys fasade-over porter	
XF5		Jordfeilautomat	2	16A C	Kontaktør							Utelys fasade-over porter	
XF20		Jordfeilautomat	4	32A C								Uttakssentral	
XF21		Jordfeilautomat	4	32A C								Uttakssentral	
XF22		Jordfeilautomat	4	16A C								Port	
XF23		Jordfeilautomat	4	16A C								Port	
XF24		Jordfeilautomat	4	16A C								Port	
XF25		Jordfeilautomat	4	16A C								disp	
XF26		Jordfeilautomat	4	16A C								disp	
XF27		Jordfeilautomat	2	16A C								Aerotemp	
XF28		Jordfeilautomat	2	16A C								Aerotemp	
XF29		Jordfeilautomat	2	16A C								Stikk 2x16A C Verksted	
XF30		Jordfeilautomat	2	16A C								Stikk 2x16A C Kontor	
XF31		Jordfeilautomat	2	16A C								Stikk 2x16A C Verksted	
XF32		Jordfeilautomat	2	16A C								Stikk utvendig	
XF33		Jordfeilautomat	2	16A C								VVT	
XF34		Jordfeilautomat	2	16A C								Avtrekksvifte eksostrømmel	
XF35		Jordfeilautomat	2	16A C								Ventilasjonsaggregat kontordel	
XF36		Jordfeilautomat	2	16A C								Varmekabel under portblad	
XF37		Jordfeilautomat	2	16A C								Varmekabel under portblad	
XF38		Jordfeilautomat	2	16A C								disp	
XF39		Jordfeilautomat	2	16A C								disp	
XF40		Jordfeilautomat	2	16A C								disp	
XF41		Jordfeilautomat	2	16A C								disp	