

Symbol	Kurs	Vern	Kabeltype	Type kurs Plassering	Merknad
	001	100A	PFSP 3x50/25 Al	Tiførsel fra H.F.03.00.01	
	002			Overspenningsvern type 2	
	003			Signal SD-anlegg	
	004	16A		Styrestrøm	
	005			Undermåler	
	006			Signal SD-anlegg	

REV.	DATO	TEKST	TEGN.	KONTR.	GODKJ.	MERKNAD DERSOM ANNET IKKE ER ANGITT BENYTTES-KABELTYPE PN/PR/PFXP/PFSP.
------	------	-------	-------	--------	--------	--










Multiconsult	Oppdragsgiver Sykehuset Telemark	Oppdragsnummer 10246164-01
		Oppdrag STHF Sikkerhetspsykiatri Sykehuset Telemark

Symbol	Kurs	Vern	Kabeltype	Type kurs Plassering	Merknad
L1, L2, L3 Skinne 01 	007	16A	PR/PN 2x2,5/2,5	Lys og stikk Rom 1.43, 1.42	
	008	16A	PR/PN 2x2,5/2,5	Lys Rom 1.41, 1.40, 1.38, 1.45, 1.39, 1.44, 1.01, 1.02, 1.03, 1.36	
	009	16A	PR/PN 2x2,5/2,5	Lys og stikk Pause/ spiserom 1.08	
	010	16A	PR/PN 2x2,5/2,5	Lys og stikk Rom 1.07, 1.06	
	011	16A	PR/PN 2x2,5/2,5	Stikk Rom 1.38, 1.39, 1.40	
	012	16A	PR/PN 2x2,5/2,5	Stikk Kontor 1.38	VR briller
	013	16A	PR/PN 2x2,5/2,5	Tørketrommel Vaskerom tøy 1.36	
	014	16A	PR/PN 2x2,5/2,5	Vaskemaskin Vaskerom tøy 1.36	
	015	16A	PR/PN 2x2,5/2,5	Tørketrommel Vaskerom tøy 1.36	
	016	16A	PR/PN 2x2,5/2,5	Vaskemaskin Vaskerom tøy 1.36	
	017	16A	PR/PN 2x2,5/2,5	Lys og stikk Tavle 1.32	
	018	16A	PR/PN 2x2,5/2,5	Stikk Rom 1.41, 1.36, 1.44, 1.05	
	019	16A	PR/PN 2x2,5/2,5	persiener Pause/ spiserom 1.08, Dagligstue/ spiserom 1.06 og Pasientrom 1.11, 1.09	
	020	10A B	PR/PN 2x2,5/2,5	Lys Rom 103	Eksisterende F.6
	021	10A B	PR/PN2x1,5/1,5	Lys Lys heis stol	Eksisterende F.7
	022	10A B	PR/PN2x1,5/1,5	Lys Utelys, fotocelle	Eksisterende F.8
	023	10A B	PR/PN2x1,5/1,5	Stikk Stikk. rom 102, kjøleskap rom 103	Eksisterende F.25
	024	16A B	PR/PN 2x2,5/2,5	Stikk Stikk for kaffetrakter rom 102	Eksisterende F.26
	025	16A B	PR/PN 2x2,5/2,5	Stikk Stikk. for kasse og kjøledisk rom102	Eksisterende F.27
	026	16A B	PR/PN 2x2,5/2,5	Stikk Stikk.v/vindu rom 103	Eksisterende F.28
	027	16A B	PR/PN 2x2,5/2,5	Stikk Stikk. rom 103	Eksisterende F.29

REV.	DATO	TEKST	TEGN.	KONTR.	GODKJ.	MERKNAD
						DERSOM ANNET IKKE ER ANGITTE BENYTTES- KABELTYPE PN/PR/PFXP/PFSP.



	Oppdragsgiver Sykehuset Telemark	Oppdragsnummer 10246164-01
	Oppdrag STHF Sikkerhetspsykiatri	Status ANBUDSTEGNING

Side: 2 av 3	Neste side:	Tegningsnummer +B03.01.433.01	Tavleskjema - =4330.001	Format	Dato 02.10.2023	Revisjon
--------------	-------------	----------------------------------	-------------------------	--------	--------------------	----------

Symbol	Kurs	Vern	Kabeltype	Type kurs Plassering	Merknad
L1, L2, L3 Skinne 01         	028	20A B	PR/PN 2x4/4	Stikk komfyr Stikk. Komfyr rom 103	Eksisterende F.30
	029	16A B	PR/PN 2x2,5/2,5	Stikk Stikk til kjøleskap	Eksisterende F.31
	030	32C C	PR/PN 3x6/6	Stikk Stikk. Oppvaskmaskin rom 103	Eksisterende F.32
	031	16A C	PR/PN 3x2,5/2,5	Stikk Stikk tavle	Eksisterende F.33
	032	16A C	PR/PN 3x2,5/2,5	Stikk Stikk til eltemaskin	Eksisterende F.35
	033	16 A		Reserve	
	034	16A		Reserve	
	035	16A		Reserve	
	036	16A		Reserve	

Skinne 01

MERKNAD
DERSOM ANNET IKKE ER ANGITT BENYTTES-
KABELTYPE PN/PR/PFXP/PFSP.

REV.	DATO	TEKST	TEGN.	KONTR.	GODKJ.
			Oppdragsgiver Sykehuset Telemark		Oppdragsnummer 10246164-01
			Oppdrag STHF Sikkerhetspsykiatri 		Status ANBUDSTEGNING